



PUR SINUS

Signal Pur Sinus adapté pour l'utilisation d'appareils sensibles et exigeants.



AUTOMATIQUE

Bascule automatique de l'alimentation sur le secteur 220V lorsque vous êtes branchés.



VEILLE AUTO

Disjoncteur différentiel avec redémarrage automatique.



ERGONOMIQUE

En plus d'être silencieux, le poids et le volume sont optimisés.

LES CONVERTISSEURS PURE-SINUS EZA POWER SONT SPÉCIALEMENT CONÇUS ET ADAPTÉS AUX BESOINS SPÉCIFIQUES DES VÉHICULES DE LOISIRS.

Les convertisseurs Pure-Sinus sont spécialement conçus et adaptés aux besoins spécifiques des Véhicules de Loisirs. Fonctionnant en toute sécurité, ils sont capables d'absorber de forts courants et supportent les variations de charge à l'utilisation. Ils ont une qualité de courant égale ou supérieure à celle d'une prise domestique. L'usage est destiné aux appareils électriques inductifs (matériel de bricolage, pompes, moteurs, réfrigérateurs, compresseurs néons,...), aux appareils intégrant de l'électronique sensible à une qualité de courant parfaite comme : (réfrigérateurs, congélateurs, micro-onde, ordinateurs, machine à laver, TV, équipements médicaux, chargeurs smartphone et vélos à assistance électrique) et/ou aux appareils qui demandent une forte puissance au démarrage (climatiseur, cafetière expresso, sèche-cheveux, matériel de bricolage, perceuse, ...).

INTELLIGENT

Grâce au système MPS (Fonction priorité secteur) les convertisseurs 2000W et 3000W basculent automatiquement lorsque le véhicule se raccorde au réseau 220V (Exemples : aire de stationnement, camping, à la maison...) pour économiser la batterie auxiliaire. Lorsque le véhicule se déconnecte du réseau le convertisseur bascule à nouveau sur la batterie en quelques millisecondes pour continuer à alimenter le consommateur électrique. Inclus : Sécurité basse tension pour protéger les batteries contre les décharges profondes, Câblage spécifique Véhicules de Loisirs fourni et Sortie USB sur l'ensemble de la gamme. Protections électroniques contre : inversions de polarité, court-circuit, surchauffe.

COMPATIBILITÉ

Compatible tous types de batteries y compris Lithium LiFePo4. Télécommande déportée incluse pour pilotage et arrêt du convertisseur à distance pour supprimer toute consommation résiduelle ou passive lorsque l'appareil est alimenté. Pattes de fixation renforcées pour une installation au sol ou murale. Câbles adaptés pour un usage et une installation en toute sécurité



CARACTERISTIQUES PRODUIT	300W	500W	1000W	2000W	3000W
	466373	466381	466387	466391	466395
PUISSANCE NOMINALE	300W	500W	1000W	2000W	3000W
PUISSANCE CRÊTE (3sec.)	600W	1000W	2000W	4000W	6000W
TECHNOLOGIE	ONDE SINUSOÏDALE PURE				
TENSION D'ENTREE DC	11-16V				
TENSION DE SORTIE AC	230V - 50Hz				
PRISE AC 	FR SECURITE ENFANT				
CONSOMMATION A VIDE	<0.50A	<0.60A	<0.80A	<0.95A	<1.3A
PRIORITE SECTEUR MPS	NON		OUI		
SECURITE TENSION BASSE				OUI, 11V	
SECURITE TENSION HAUTE				OUI, 16V	
SECURITE INVERSION DE POLARITE				OUI	
SECURITE COURT-CIRCUIT				OUI	
SECURITE SURCHAUFFE				OUI	
SORTIE PRISE USB				OUI / 1USB 5V,2.1A	
MODE DE COMMUNICATION	-	COMMANDE FILAIRE DEPORTEE A LEDS (5M)			
POSITION/FIXATION AUTORISEE	Horizontale et verticale				
CONNECTIQUE AC	-	-	Câble 230V fourni / 1m	Câble 230V fourni / 1m	Câble 230V fourni / 1m
CONNECTIQUE DC	Câbles fournis 6mm2/50cmx3	Câbles fournis 10mm2/50cm x 2	Câbles fournis 16mm2/50cm x 2	Câbles fournis 25mm2/50cm x 2	Câbles fournis 35mm2/50cm x 2
FUSIBLE DE PROTECTION	OUI, EXTERNE				
DIMENSIONS EN MM PRODUIT (L x l x H)	180*150*70	180*150*70	350*150*70	380*220*90	410*220*150
POIDS NET	1,5KG	2KG	3KG	5KG	8KG
LIVRE AVEC	NOTICE + Câbles				
CERTIFICATIONS, HOMOLOGATIONS	R10 + CE (EMC - LVD) + RoHS				
GARANTIE	2 ANS	2 ANS	2 ANS	2 ANS	2 ANS

DONNEES REFERENCEMENT & LOGISTIQUE	300W	500W	1000W	2000W	3000W
	466373	466381	466387	466391	466395
CODE EAN	3700628245544	3700628245582	3700628245629	3700628245667	3700628245704
CODE DOUANIER	850440908080	850440908080	850440908080	850440908080	850440908080
ORIGINE FOURNISSEUR	CHINE	CHINE	CHINE	CHINE	CHINE
DIMENSIONS EN MM PRODUIT EMBALLE (L x l x H)	320*200*135	320*200*135	460*200*135	490*290*170	540*330*220
PACKAGING	COLOR GIFT BOX				
POIDS BRUT (KG)	1,5KG	2	3	5	8
QTE CARTON	1	1	1	1	1
QTE / MASTER CARTON / POIDS BRUT	6 / 14KG	6 / 18KG	4 / 17KG	2 / 14KG	1 / 11KG
QTE PALETTE/POIDS BRUT	168 / 267KG	168 / 351KG	112 / 351KG	68 / 355KG	42 / 351KG
QTE CT /20	2615	2615	1955	1035	490
QTE CT / 40 HC	6350	6350	4750	2520	1190

Pour accéder à la version digitale, scannez ce QR Code.



Besoin d'un conseil ?

Contactez la Hotline EZA au **+33 (0)4 68 44 16 24**



Tous nos produits sont
Garantis 24 Mois



Le site internet
www.eza.fr



PUR SINUS

Signal Pur Sinus adapté pour l'utilisation d'appareils sensibles et exigeants.



AUTOMATIQUE

Bascule automatique de l'alimentation sur le secteur 220V lorsque vous êtes branchés.



VEILLE AUTO

Disjoncteur différentiel avec redémarrage automatique.



ERGONOMIQUE

En plus d'être silencieux, le poids et le volume sont optimisés.

LES CONVERTISSEURS PURE-SINUS EZA POWER SONT SPÉCIALEMENT CONÇUS ET ADAPTÉS AUX BESOINS SPÉCIFIQUES DES VÉHICULES DE LOISIRS.

Les convertisseurs Pure-Sinus sont spécialement conçus et adaptés aux besoins spécifiques du des Véhicules de Loisirs. Fonctionnant en toute sécurité, ils sont capables d'absorber de forts courants et supportent les variations de charge à l'utilisation. Ils ont une qualité de courant égale ou supérieure à celle d'une prise domestique. L'usage est destiné aux appareils électriques inductifs (matériel de bricolage, pompes, moteurs, réfrigérateurs, compresseurs néons,...), aux appareils intégrant de l'électronique sensible à une qualité de courant parfaite comme : (réfrigérateurs, congélateurs, micro-onde, ordinateurs, machine à laver, TV, équipements médicaux, chargeurs smartphone et vélos à assistance électrique) et/ou aux appareils qui demandent une forte puissance au démarrage (climatiseur, cafetière expresso, sèche-cheveux, matériel de bricolage, perceuse, ...).

INTELLIGENT

Grâce au système MPS (Fonction priorité secteur) les convertisseurs 2000W et 3000W basculent automatiquement lorsque le véhicule se raccorde au réseau 220V (Exemples : aire de stationnement, camping, à la maison...) pour économiser la batterie auxiliaire. Lorsque le véhicule se déconnecte du réseau le convertisseur bascule à nouveau sur la batterie en quelques millisecondes pour continuer à alimenter le consommateur électrique. Inclus : Sécurité basse tension pour protéger les batteries contre les décharges profondes, Câblage spécifique Véhicules de Loisirs fourni et Sortie USB sur l'ensemble de la gamme. Protections électroniques contre : inversions de polarité,

court-circuit, surchauffe.

COMPATIBILITÉ

Compatible tous types de batteries y compris Lithium LiFePo4. Télécommande déportée incluse pour pilotage et arrêt du convertisseur à distance pour supprimer toute consommation résiduelle ou passive lorsque l'appareil est alimenté. Pattes de fixation renforcées pour une installation au sol ou murale. Câbles adaptés pour un usage et une installation en toute sécurité



CARACTERISTIQUES PRODUIT	300W	500W	1000W	2000W	3000W
	466375	466385	466389	466393	466397
PUISSANCE NOMINALE	300W	500W	1000W	2000W	3000W
PUISSANCE CRÊTE (3sec.)	600W	1000W	2000W	4000W	6000W
TECHNOLOGIE	ONDE SINUSOÏDALE PURE				
TENSION D'ENTREE DC	11-16V				
TENSION DE SORTIE AC	230V - 50Hz				
PRISE AC 	UK G TYPE				
CONSOMMATION A VIDE	<0.50A	<0.60A	<0.80A	<0.95A	<1.3A
PRIORITE SECTEUR MPS	NON		OUI		
SECURITE TENSION BASSE				OUI, 11V	
SECURITE TENSION HAUTE				OUI, 16V	
SECURITE INVERSION DE POLARITE				OUI	
SECURITE COURT-CIRCUIT				OUI	
SECURITE SURCHAUFFE				OUI	
SORTIE PRISE USB				OUI / 1USB 5V,2.1A	
MODE DE COMMUNICATION	-	COMMANDE FILAIRE DEPORTEE A LEDS (5M)			
POSITION/FIXATION AUTORISEE	Horizontale et verticale				
CONNECTIQUE AC	-	-	Câble 230V fourni / 1m	Câble 230V fourni / 1m	Câble 230V fourni / 1m
CONNECTIQUE DC	Câbles fournis 6mm2/50cmx3	Câbles fournis 10mm2/50cm x 2	Câbles fournis 16mm2/50cm x 2	Câbles fournis 25mm2/50cm x 2	Câbles fournis 35mm2/50cm x 2
FUSIBLE DE PROTECTION	OUI, EXTERNE				
DIMENSIONS EN MM PRODUIT (L x l x H)	180*150*70	180*150*70	350*150*70	380*220*90	410*220*150
POIDS NET	1,5KG	2KG	3KG	5KG	8KG
LIVRE AVEC	NOTICE + Câbles				
CERTIFICATIONS, HOMOLOGATIONS	R10 + CE (EMC - LVD) + RoHS				
GARANTIE	2 ANS	2 ANS	2 ANS	2 ANS	2 ANS

DONNEES REFERENCEMENT & LOGISTIQUE	300W	500W	1000W	2000W	3000W
	466375	466385	466389	466393	466397
CODE EAN	3700628245544	3700628245582	3700628245629	3700628245667	3700628245704
CODE DOUANIER	850440908080	850440908080	850440908080	850440908080	850440908080
ORIGINE FOURNISSEUR	CHINE	CHINE	CHINE	CHINE	CHINE
DIMENSIONS EN MM PRODUIT EMBALLE (L x l x H)	320*200*135	320*200*135	460*200*135	490*290*170	540*330*220
PACKAGING	COLOR GIFT BOX				
POIDS BRUT (KG)	1,5KG	2	3	5	8
QTE CARTON	1	1	1	1	1
QTE / MASTER CARTON / POIDS BRUT	6 / 14KG	6 / 18KG	4 / 17KG	2 / 14KG	1 / 11KG
QTE PALETTE/POIDS BRUT	168 / 267KG	168 / 351KG	112 / 351KG	68 / 355KG	42 / 351KG
QTE CT /20	2615	2615	1955	1035	490
QTE CT / 40 HC	6350	6350	4750	2520	1190

Pour accéder à la version digitale, scannez ce QR Code.



EZA FT PUR SINUS PUK FR



Besoin d'un conseil ?

Contactez la Hotline EZA au **+33 (0)4 68 44 16 24**



Tous nos produits sont
Garantis 24 Mois



Le site internet
www.eza.fr



PUR SINUS

Signal Pur Sinus adapté pour l'utilisation d'appareils sensibles et exigeants.



AUTOMATIQUE

Bascule automatique de l'alimentation sur le secteur 220V lorsque vous êtes branchés.



VEILLE AUTO

Disjoncteur différentiel avec redémarrage automatique.



ERGONOMIQUE

En plus d'être silencieux, le poids et le volume sont optimisés.

LES CONVERTISSEURS PURE-SINUS EZA POWER SONT SPÉCIALEMENT CONÇUS ET ADAPTÉS AUX BESOINS SPÉCIFIQUES DES VÉHICULES DE LOISIRS.

Les convertisseurs Pure-Sinus sont spécialement conçus et adaptés aux besoins spécifiques des Véhicules de Loisirs. Fonctionnant en toute sécurité, ils sont capables d'absorber de forts courants et supportent les variations de charge à l'utilisation. Ils ont une qualité de courant égale ou supérieure à celle d'une prise domestique. L'usage est destiné aux appareils électriques inductifs (matériel de bricolage, pompes, moteurs, réfrigérateurs, compresseurs néons,...), aux appareils intégrant de l'électronique sensible à une qualité de courant parfaite comme : (réfrigérateurs, congélateurs, micro-onde, ordinateurs, machine à laver, TV, équipements médicaux, chargeurs smartphone et vélos à assistance électrique) et/ou aux appareils qui demandent une forte puissance au démarrage (climatiseur, cafetière expresso, sèche-cheveux, matériel de bricolage, perceuse, ...).

INTELLIGENT

Grâce au système MPS (Fonction priorité secteur) les convertisseurs 2000W et 3000W basculent automatiquement lorsque le véhicule se raccorde au réseau 220V (Exemples : aire de stationnement, camping, à la maison...) pour économiser la batterie auxiliaire. Lorsque le véhicule se déconnecte du réseau le convertisseur bascule à nouveau sur la batterie en quelques millisecondes pour continuer à alimenter le consommateur électrique. Inclus : Sécurité basse tension pour protéger les batteries contre les décharges profondes, Câblage spécifique Véhicules de Loisirs fourni et Sortie USB sur l'ensemble de la gamme. Protections électroniques contre : inversions de polarité, court-circuit, surchauffe.

COMPATIBILITÉ

Compatible tous types de batteries y compris Lithium LiFePo4. Télécommande déportée incluse pour pilotage et arrêt du convertisseur à distance pour supprimer toute consommation résiduelle ou passive lorsque l'appareil est alimenté. Pattes de fixation renforcées pour une installation au sol ou murale. Câbles adaptés pour un usage et une installation en toute sécurité



CARACTERISTIQUES PRODUIT	300W	500W	1000W	2000W	3000W
	466376	466386	466390	466394	466398
PUISSANCE NOMINALE	300W	500W	1000W	2000W	3000W
PUISSANCE CRÊTE (3sec.)	600W	1000W	2000W	4000W	6000W
TECHNOLOGIE	ONDE SINUSOÏDALE PURE				
TENSION D'ENTREE DC	11-16V				
TENSION DE SORTIE AC	230V - 50Hz				
PRISE AC 	SCHUKO				
CONSOMMATION A VIDE	<0.50A	<0.60A	<0.80A	<0.95A	<1.3A
PRIORITE SECTEUR MPS	NON		OUI		
SECURITE TENSION BASSE				OUI, 11V	
SECURITE TENSION HAUTE				OUI, 16V	
SECURITE INVERSION DE POLARITE				OUI	
SECURITE COURT-CIRCUIT				OUI	
SECURITE SURCHAUFFE				OUI	
SORTIE PRISE USB				OUI / 1USB 5V,2.1A	
MODE DE COMMUNICATION	-	COMMANDE FILAIRE DEPORTEE A LEDS (5M)			
POSITION/FIXATION AUTORISEE	Horizontale et verticale				
CONNECTIQUE AC	-	-	Câble 230V fourni / 1m	Câble 230V fourni / 1m	Câble 230V fourni / 1m
CONNECTIQUE DC	Câbles fournis 6mm2/50cmx3	Câbles fournis 10mm2/50cm x 2	Câbles fournis 16mm2/50cm x 2	Câbles fournis 25mm2/50cm x 2	Câbles fournis 35mm2/50cm x 2
FUSIBLE DE PROTECTION	OUI, EXTERNE				
DIMENSIONS EN MM PRODUIT (L x l x H)	180*150*70	180*150*70	350*150*70	380*220*90	410*220*150
POIDS NET	1,5KG	2KG	3KG	5KG	8KG
LIVRE AVEC	NOTICE + Câbles				
CERTIFICATIONS, HOMOLOGATIONS	R10 + CE (EMC - LVD) + RoHS				
GARANTIE	2 ANS	2 ANS	2 ANS	2 ANS	2 ANS

DONNEES REFERENCEMENT & LOGISTIQUE	300W	500W	1000W	2000W	3000W
	466376	466386	466390	466394	466398
CODE EAN	3700628245544	3700628245582	3700628245629	3700628245667	3700628245704
CODE DOUANIER	850440908080	850440908080	850440908080	850440908080	850440908080
ORIGINE FOURNISSEUR	CHINE	CHINE	CHINE	CHINE	CHINE
DIMENSIONS EN MM PRODUIT EMBALLE (L x l x H)	320*200*135	320*200*135	460*200*135	490*290*170	540*330*220
PACKAGING	COLOR GIFT BOX				
POIDS BRUT (KG)	1,5KG	2	3	5	8
QTE CARTON	1	1	1	1	1
QTE / MASTER CARTON / POIDS BRUT	6 / 14KG	6 / 18KG	4 / 17KG	2 / 14KG	1 / 11KG
QTE PALETTE/POIDS BRUT	168 / 267KG	168 / 351KG	112 / 351KG	68 / 355KG	42 / 351KG
QTE CT /20	2615	2615	1955	1035	490
QTE CT / 40 HC	6350	6350	4750	2520	1190

Pour accéder à la version digitale, scannez ce QR Code.



EZA FT PUR SINUS PDE FR



Besoin d'un conseil ?

Contactez la Hotline EZA au **+33 (0)4 68 44 16 24**



Tous nos produits sont
Garantis 24 Mois



Le site internet
www.eza.fr